

## Electrodo de reemplazo de Indicadores de pH

HI 1286



### Descripción

Electrodo de reemplazo para Indicadores de pH HI 981401N y HI 981402

### Especificaciones

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>Descripción</b>           | Electrodo de repuesto  |
| <b>Referencia</b>            | Doble Ag/Cl            |
| <b>Unión</b>                 | PTFE                   |
| <b>Electrolito</b>           | Polímero               |
| <b>Presión máx.</b>          | 3 bar                  |
| <b>Rango</b>                 | pH: 0 a 13             |
| <b>Punta/Forma</b>           | Esférica (dia: 7.5 mm) |
| <b>Sensor de temperatura</b> | No                     |
| <b>Amplificador</b>          | No                     |
| <b>Material del cuerpo</b>   | PEI                    |

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Cable</b>           | Coaxial; 2 m (6.6')                                     |
| <b>Uso recomendado</b> | Propósitos generales, tratamiento de aguas, agricultura |
| <b>Conector</b>        | BNC                                                     |

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

- **HI 1286** Electrodo de repuesto para indicador de pH.

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica